



CPRG-1000

CPRG-1000, Capteurs de courant rigides

Code: M810B4.

- > N° Capteurs: 1
- > Diam. utile (mm): 52
- > Rang mesure (A): 1 ... 1000 A
- > I min.(A): 1

La description

CIRCUTOR a une large gamme de capteurs de courant pour ses analyseurs de réseaux portables. Cette large gamme permet de mesurer des niveaux de courant de quelques mA à plusieurs milliers d'ampères. En outre, les modèles disponibles tant en format flexible que rigide, permettent de choisir la solution la plus adéquate pour chaque installation

Application

Mesure de valeurs énergétiques par analyseurs de réseaux portables.



CPRG-1000

Capteurs de courant pour Analyseurs de réseaux portables

Code: M810B4.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 45 x 216 x 111 (mm) |
| Poids (kg) | 0,64 |

Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Plage de mesure | 1...1000 Ac.a |
| Rigidité diélectrique | 5200 V, 50 Hz, 1 min. |
| Tension de sortie | 2 Vc.a. |

Circuit de mesure de courant

| | |
|--------------------|--|
| Fréquence nominale | 48...65 Hz |
| Tolérance | 1...5A (3%) Fase: NC / 5...20A (0,7%) Fase: NC / 20...1000A (0,7%) Fase: 1 ° |

CPG

Capteurs de courant rigides

| CODE | TYPE | Rang mesure (A) | I min.(A) | Diam. utile (mm) | Plat (mm) |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| M810B1. | CPG-5 | 0,05 ... 5 A | 0.05 | 20 | 20 x 5 |
| M810C1. | Kit3-CPG-5 | 0,05 ... 5 A | 0.05 | 20 | 20 x 5 |
| M810D1. | Kit4-CPG-5 | 0,05 ... 5 A | 0.05 | 20 | 20 x 5 |
| M810B2. | CPG-100 | 1 ... 100 A | 1 | 20 | 20 x 5 |
| M810C2. | Kit3-CPG-100 | 1 ... 100 A | 1 | 20 | 20 x 5 |
| M810D2. | Kit4-CPG-100 | 1 ... 100 A | 1 | 20 | 20 x 5 |
| M810B3. | CPRG-500 | 1 ... 500 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810C3. | Kit3-CPRG-500 | 1 ... 500 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810D3. | Kit4-CPRG-500 | 1 ... 500 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810B4. | CPRG-1000 | 1 ... 1000 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810C4. | Kit3-CPRG-1000 | 1 ... 1000 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810D4. | Kit4-CPRG-1000 | 1 ... 1000 A | 1 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810B5. | CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1 10 | 64 | 5 - 125 x 5 3 - 100 x 10 |
| M810C5. | Kit3-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1 10 | 64 | 5 - 125 x 5 3 - 100 x 10 |
| M810D5. | Kit4-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1 10 | 64 | 5 - 125 x 5 3 - 100 x 10 |
| M810BD. | CFG-5 | 0,01 ... 5 A | 0.01 | 52 | 1 - 50 x 5 4 - 30 x 5 |
| M810BE. | CFG-10 | 0,005 ... 10 A | 0.05 | 100 | 5 - 80 x 5 3 - 80 x 10 |



CPRG-1000

Capteurs de courant pour Analyseurs de réseaux portables

Code: M810B4.

Dimensions

